

Înterupătoare crepusculare



037 23



037 21



037 20

Se utilizează la pornirea/oprirea unui circuit de iluminat în funcție de nivelul luminii exterioare (însorare, răsărit)
Se livrează cu celulă fotoelectrică montată în carcasă Plexo etanșă
Alimentare: 230 V~ – 50/60 Hz

Amb.	Ref.	Standard	Număr de module
1	037 23	Înșire: 5 A – 250 V~ – μ cos ϕ = 1 1 200 W – lămpi cu incandescență 800 VA – lămpi fluorescente, cu compensare în serie 300 VA – lămpi fluorescente, cu compensare în paralel 45 μ F Timp de răspuns: aprox. 45 sec Sensibilitate reglabilă între 0,5 și 2 000 lux	2

Amb.	Ref.	Cu programe prestabilite	Număr de module
1	037 25	Înșire: 10 A – 250 V~ – μ cos ϕ = 1 2 000 W – lămpi cu incandescență 2 000 VA – lămpi fluorescente, cu compensare în serie 300 VA – lămpi fluorescente, cu compensare în paralel 45 μ F Timp de răspuns: aprox. 5 sec Sensibilitate reglabilă între 0,5 și 2 000 lux 4 programe posibile	5

Amb.	Ref.	Programabil	Număr de module
1	037 21	Înșire: 10 A – 250 V~ – μ cos ϕ = 1 1 000 W – lămpi cu incandescență 2 000 VA – lămpi fluorescente, cu compensare în serie Timp de răspuns: aprox. 60 sec Sensibilitate reglabilă între 2 și 60 000 lux Capacitate: 8 programe	2

Amb.	Ref.	Autoprogramabil	Număr de module
1	037 20	Programarea închiderii / deschiderii circuitelor de alimentare se realizează automat în funcție de data, ora și poziția geografică reglate pe înterupător Înșire: 16 A – 250 V~ 1000 W – lămpi cu incandescență Rezervă de funcționare: 6 ani Impuls de control > 20 ms	4
1	037 34	2 ieșiri 16 A – 250 V~	4

Amb.	Ref.	Accesorii
5	695 18	Celulă fotoelectrică IP 55 – IK07 Se folosește cu Ref. 037 21/23/25
10	696 51	Doză cu montaj aparent Se livrează cu garnituri detașabile Intrare directă pentru cabluri (nu necesită tăiere)

transformatoare, sonerii și buzzere



042 25



041 07



042 52

Amb.	Ref.	Transformatoare
		Transformatoare protejate la scurtcircuit și suprasarcină În cazul apariției unei suprasarcini, se oprește alimentarea cu energie electrică până la răcirea transformatorului Montaj pe contrapanou sau pe șină (4 module)

Amb.	Ref.	Transformatoare pentru sonerii cu suport pentru etichete
		În conformitate cu normele IEC / EN 61558-2-8 Permit trecerea barelor de cupru tip pieptene (Ref. 042 25)

		230 V / 12 V – 8 V		Putere (VA)	Număr de module
		Secundar (V)	Current (A)		
1	042 25	12 / 8	0,66 / 1	8	2
1	042 41	12 / 8	2 / 3	24	4
		230 V / 24 V – 12 V		24 – 18 VA	4
1	042 37	24 / 12 V~	1 / 1,5 A		

Amb.	Ref.	Transformatoare de securitate
		În conformitate cu normele IEC / EN 61558-2-6 230 V / 12 sau 24 V (prin cuplare 2x12 V pentru Ref. 042 54)

Amb.	Ref.	P (VA)	Pierderi la mers în gol (W)	Cădere de tensiune %	Înșire Cos ϕ = 1 %	Ucc %	I [A] primar în sarcină	Număr de module
1	042 52	25	2,5	29	66	23,3	0,142	4
1	042 54	63	4	15,7	75	13,6	0,33	5

Amb.	Ref.	Sonerii și buzzere
		50 Hz – curent alternativ Racordare – borne cu șurub suport transparent pentru etichete Atenție! Ref. 041 01 / 10 / 11 nu sunt compatibile cu butoane cu LED (se demontează LED-ul)

		Sonerii – IP 30-1				
		Tensiune (V ~)	Putere (VA)	Consum (mA)	P ⁽¹⁾ (dB)	Număr de module
10	041 01	8 / 12	4,8	600	78	1
10	041 07	230	4	23	78	1
		Buzzer – IP 30-1				
10	041 13	230	4	20	75	1

Amb.	Ref.	Buzzere – IP 30-1
		230
		4
		20
		75
		1