

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina De Declansare Tip Sunt Sht - 200 - 277 V C.A. - Pt. Ezc400

EZASHT200AC

Principale

Gama	EasyPact GoPact
gama de produse	EasyPact CVS EasyPact EZC GoPact R MCCB
nume scurt al dispozitivului	CVS100BS EZC100 GR12T
Tip produs sau componenta	Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului	Control
tip tensiune declansare	Activare declansare prin bobina de derivatie
tensiune circuit de comanda	200...277 V c.a. 50/60 Hz
Compatibilitate gama	Easypact EasyPact CVS CVS100BS GoPact R MCCB GR12T Easypact EasyPact EZC EZC100

Suplimentare

Operating threshold	0,7 Un declanșare
timp de raspuns	50 ms
terminal auxiliar de conectare	sârmă pentru sigiliu

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	2,5 cm
Greutate colet(Lbs)	51,0 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.