



Detector de prezenta KNX Argus, Alb Polar

MTN630819

Principale

Gama	KNX
Tip produs sau componenta	Detector de prezenta
tip magistrala	KNX
culoare	Alb polar

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Produs complet
numar de canale	5
tip de protectie	Protectie zona de deformare
tip de setare	Sensibilitate luminoasa reglabila
ciclu de utilizare	15300 minute
interval timp de intarziere	0...1 s (pornire)
fata de detectie	Lateral:7 m
unghi de detectare	360° orizontal
montare dispozitiv	Incastrat
inaltimea de montare	2,5 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,100 cm
Latime prima forma de impachetare	14,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	186,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	20,100 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,482 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	47
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	0ff0ee46-a687-403a-8df8-20902e6582a1
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.