

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 32V AC 50/60Hz for 9â€³38A contactor

LXD1C7

⚠ Va fi retras de la comercializare la data: 15 aug. 2025

⚠ Va fi retras de la comercializare

### Principale

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Gama                             | TeSys                                 |
| Tip produs sau componenta        | Bobina contactor                      |
| nume scurt al dispozitivului     | LXD1                                  |
| tipul circuitului de comanda     | C.a. la 50/60 Hz                      |
| [Uc] tensiune circuit de comanda | 32 V c.a. 50/60 Hz                    |
| rezistenta medie                 | 10,1 Ohm la 20 °C                     |
| inductanta circuitului inchis    | 0,39 H                                |
| Compatibilitate produs           | LC1D09...D38<br>LC1DT20...DT40<br>CAD |
| durabilitate mecanica            | 15 Mcycles                            |
| viteza maxima de functionare     | 3600 cic/h la <60 °C                  |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tehnologie bobine                     | Fără modul de deparazitare inclus                                                                                                                    |
| limite de tensiune circuit de comanda | Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operațional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operațional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| consum de energie conectare in VA     | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                           |
| consum de energie mentinere in VA     | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                             |
| disipare de caldura                   | 2...3 W la 50/60 Hz                                                                                                                                  |

### Mediu

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| temperatura ambientala de functionare | -5...60 °C |
| greutate produs                       | 0,07 kg    |

### Unitati de ambalare

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,5 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 6,2 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Lungime prima forma de<br>impachetare  | 4,0 cm |
| Greutate prima forma de<br>impachetare | 67,0 g |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

|                                                                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Amprenta de mediu</b></div>           |                                                                           |
| Raport de mediu                                                                                                                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                          |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                                                           |
| <div> <b>Materiale si ambalare</b></div>       |                                                                           |
| Pachet cu carton reciclabil                                                                                                     | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                                                                                                            | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                                               | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                                                                                                              | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Nu contine PVC                                                                                                                  | Da                                                                        |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                                                           |
| <div> <b>Reambalare si refabricare</b></div> |                                                                           |
| Profil circularitate                                                                                                            | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>             |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                                          | No                                                                        |