

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Tesys U - Kit Maneta - Ip54 - Negru

LU9APN21

### Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LU9A
Tip produs sau componenta	Mounting bracket kit
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu pentru control
culoare maner	Negru
culoare placa frontala maner	Gri

### Suplimentare

Compatibilitate produs	LUB
blocare cu lacat pentru maner rotativ	Blocare în poziția ON Închidere cu lacăt în poziția OFF
stil de montare maner rotativ	Extins
descriere optiuni de blocare	Intre 1 si 3 lacate
distanța spate/usa	191...300 mm
greutate produs	0,49 kg

### Mediu

grad de protectie IP	IP54
----------------------	------

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,2 cm
Latime prima forma de impachetare	18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,0 cm
Greutate colet(Lbs)	920,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm

---

Greutate a doua forma de impachetare	6,011 kg
---	----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

#### Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	398bd744-b90e-481a-ac56-833deeb0bc69
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

#### Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

### Use Again

#### Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
--	----