

Fișă tehnică produs

Specificatii

Extractor de bec pentru Unitati de Ø 22 Si 30 Mm



XBFX13

Principale

denumire accesorii/piese separate	Extractor de becuri
tip de accesorii / piese separate	Instrument
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii iluminat
destinatie accesorii/piese separate	Bec cu fasung pentru baza BA9s
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

greutate produs	0,005 kg
-----------------	----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,0 cm
Latime prima forma de impachetare	1,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	40,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	200
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,033 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No