

Fișă tehnică produs

Specificatii



Adaptor pentru întrerupător de circuit de tip T3, 3 poli

PD3PADAPT3

Prezentare generala

Termen de livrare	Usually Ships within 6 Weeks
-------------------	------------------------------

Principale

Main Input Voltage	480 V 3 faze 400 V 3 faze
Main Output Voltage	480 V 3 faze
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (3P) 1
echipament furnizat	Ghid de instalare Componente de montaj

Caracteristici fizice

inaltime	15,2 cm
latime	10,2 cm
adancime	7,6 cm
greutate produs	1,59 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

frecventa retea	50 Hz 60 Hz
-----------------	----------------

Iesire

Consum maxim de curent	400 A
------------------------	-------

Conformitate

certificari produs	UE listat de UL
--------------------	--------------------

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	46,7 cm
Latime prima forma de impachetare	19,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,82 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 year (parts only)
----------	---------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	In curs de investigare

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative



