

Fișă tehnică produs

Specificatii



3-Pole Circuit Breaker, 100A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW

PD3P100AT1B

Prezentare generala

Termen de livrare	Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat
-------------------	--

Principale

Main Input Voltage	480 V 3 faze 400 V 3 faze
Main Output Voltage	480 V 3 faze 400 V 3 faze
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (3P) 1
echipament furnizat	Ghid de instalare

Caracteristici fizice

inaltime	43,2 cm
latime	55,9 cm
adancime	54,6 cm
greutate produs	1,86 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

Max line current	100 A
frecventa retea	50 Hz 60 Hz

Iesire

Consum maxim de curent	100 A
------------------------	-------

Conformitate

certificari produs	UE listat de UL
--------------------	--------------------

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	43,2 cm
Latime prima forma de impachetare	54,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	55,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,8 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 an reparații sau înlocuire
----------	------------------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	In curs de investigare

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No