


Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit hardware M6



AR8100

Prezentare generala

Prezentare	M6 hardware for mounting equipment in enclosure with square hole mounting rails. Qty. 32 sets of M6 cage nuts, nylon washers and slot/phillips screws.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

numar de cabluri	1
echipament furnizat	32 x set of M6 caged nuts and nylon washers and slot/phillips screws

Caracteristici fizice

inaltime	2,5 cm
latime	1,3 cm
adancime	1,3 cm
greutate produs	0,36 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Conformitate

standarde	EIA-310D
-----------	----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,4 cm
Latime prima forma de impachetare	16,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,45 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

